

ООО «Завод «Горэкс-Светотехника»



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ  
«ЗАРЯД-2»**

Паспорт  
0.06.468.302 ПС

Настоящий паспорт распространяется на автоматическую зарядную станцию "Заряд-2" ( в дальнейшем именуемую «станция»), предназначенную для заряда аккумуляторных батарей шахтных головных светильников и хранения самоспасателей в ламповых по системе самообслуживания.

Станция рассчитана для эксплуатации в условиях умеренно-холодного климата, в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 согласно ГОСТ 15150.

Условное обозначение станции при заказе:

Станция «Заряд-2» УХЛ4 ТУ 3146-007-50578968-2014.

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-RU.ММ04.В.03656.

Срок действия по 31.03.2019 г.

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование основных параметров и размеров	Норма	
	на 50 ячеек	на 100 ячеек
Номинальное напряжение однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В	220	
Потребляемая мощность, кВА, не более	3,3	
Номинальное напряжение выхода, В <ul style="list-style-type: none"> <li>• для герметичных батарей</li> <li>• для доливных батарей</li> </ul>	4,5	5,0
Допустимое отклонение величины напряжения выхода (при изменении напряжения в пределах 220 В +10% -15% и токах нагрузки от 3 до 50 А), %, не более	±1,0	
Ток нагрузки при коэффициенте одновременности загрузки 0,6 А, не более	150	
Количество зарядных ячеек, шт., не более	50	100
Габаритные размеры, мм, не более	1330x530x1885	2660x530x1885
Масса, кг, не более	155	310

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество	
		50 зарядных ячеек	100 зарядных ячеек
3.06.600.000	Автоматическая зарядная станция	1	2
Эксплуатационная документация			
0.06.466.193 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
0.06.468.302 ПС	Паспорт	1	
Комплект запасных частей*			
8.06.087.003	Рамка		
5.06.060.082	Панель контактная		

Примечание: \* - комплект запасных частей поставляется по отдельному заказу и цене.

По заказу потребителя могут поставляться автоматические зарядные станции «Заряд-2» с количеством зарядных ячеек 150, 200 и т. д.

## 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматическая зарядная станция «Заряд-2» УХЛ4, количество зарядных ячеек \_\_\_\_\_ соответствует требованиям технических условий ТУ3146-007-50578968-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### **4 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Станция должна быть принята техническим контролем предприятия изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие станции требованиям ТУ3146-007-50578968-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии — 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня получения потребителем.

Срок службы — 10 лет.

#### **5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

По окончании срока службы станция должна быть разобрана и передана для утилизации в специальные организации.

#### **6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Сведения о рекламациях, рекомендации по улучшению технических характеристик и конструкции зарядной станции направлять по адресу:

Россия, 653024, Кемеровская обл.,  
г. Прокопьевск, ул. Сафоновская, 28  
ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного  
оборудования «Горэкс-Светотехника»  
Телефон: +7 (3846) 66-92-76